

PowerSeries PC1404RKZ Keypad



Karakteristike:

- Veliki tasteri omogućavaju jednostavno korišćenje
- Integrisani FAP tasteri
- 4 programabilna funkcijska tastera
- Opcija noćnog osvetljenja tastera: tasteri sa pozadinskim dualnim LED osvetljenjem se jasno vide u mraku
- LED diode za vizuelnu signalizaciju statusa sistema
- 1 zona na tastaturi
- Proširenje sistema do 8 zona upotrebom zona na tastaturi
- Razumljiv prikaz sa ikonama
- Moderan dizajn koji se uklapa u svaki interijer
- Jednostavna instalacija kanalom za ožičenje
- Standardno programiranje

PowerSeries PC1404RKZ tastatura - jednostavnost na delu

Sa predstavljanjem nove PowerSeries v4.6 serije predstavljamo tastaturu sa 4 zone PC1404RKZ kao najnovijeg člana PowerSeries tastatura. Pravi izbor za osnovne instalacije ili kao dodatna tastatura. PC1404RKZ serija tastatura predstavlja balans između estetike i funkcionalnosti uz kvalitet koji se očekuje od kompanije DSC.

PC1404RKZ tastatura, kvalitetna i tanka, brzo se instalira zahvaljujući kanalu za ožičenje. Tastatura ima 4 programabilna funkcijska tastera i FAP (Fire, Auxiliary, Panic) funkcije pomoću kombinacije 2 tastera. PC1404RKZ ima velike tastere sa pozadinskim osvetljenjem koji su dizajnirani za upotrebu u uslovima smanjenog svetla. U isto vreme, tastatura obezbeđuje vizuelnu signalizaciju statusa sistema.

Jednostavan i kvalitetan interfejs

PC1404RKZ tastatura je projektovana kako bi zadovoljila potrebe korisnika. Bela, moderno dizajnirana, tastatura se uklapa u svaki dekor. Na velikoj

prednjoj ploči se nalazi 12 tastera i 16 indikatora statusa sistema. Kritični alarmi se jednostavno aktiviraju pritiskom od dve sekunde - taster 1 i taster 3 za požarni alarm (Fire), taster 4 i taster 6 za pomoćni alarm (Auxiliary) i taster 7 i taster 9 za panik alarm (Panic). Tasteri 2, 5, 8 i 10 mogu da se programiraju za izvršavanje standardnih funkcija sistema pritiskom od dve sekunde.

Tastatura ima pozadinski osvetljene ikone za vizuelnu signalizaciju statusa sistema u realnom vremenu. Brojevi u gornjem desnom uglu signaliziraju zone u alarmu. Opcija noćnog osvetljenja tastera, koja je ostvarena sa dve LED diode na bordu, omogućava jednostavno lociranje tastera u mraku. Nakon pritiska na bilo koji taster puno osvetljenje tastature se uključuje. Nivo osvetljenja se može podešavati ili se osvetljenje može isključiti.

Zbog jednostavnije upotrebe, boja LED diode signalizira status alarma. Konstantno crveno svetlo signalizira da je particija uključena i da nema alarma u memoriji, dok blinkajuće crveno svetlo signalizira da je particija

uključena i da postoji alarm u memoriji. Žuto svetlo signalizira postojanje greške u sistemu.

Kompaktan dizajn

Imate malo prostora za instalaciju? Kompaktna tastatura PC1404RKZ je najmanja od svih tastatura PowerSeries serije. Na kućištu se nalazi kanal za jednostavno ožičenje.

Kvalitet i vrednost

PC1404RKZ, tastatura PowerSeries serije, predstavlja odlično rešenje bez ugrožavanja kvaliteta i pouzdanosti. Žična tastatura podržava 4 zone koje se mogu proširiti na 8 zona postupkom dupliranja zona. Programiranje sistema je slično ostalim tastaturama PowerSeries serije tako da je instalacija sistema jednostavna.

Kompatibilnost

Tastatura je kompatibilna sa svim centralama PowerSeries serije.

Karakteristike

Dimenzije:	12,7cm x 7,8cm x 1,8cm
Potrošnja:	125mA (maksimalno)
Napon:	12Vdc (nominalno)
Radna temperatura:	0°C do 49°C
Relativna vlažnost:	5% do 93%



WWW.ALARMCENTAR.COM

Ikone na tastaturi

Spreman za uključnje	✓	Zelena ikona svetli kada je sistem spreman za uključnje.
Uključen	🔒	Crvena ikona svetli kada je sistem uspešno uključen.
Greška	⚠️	Žuta ikona svetli kada postoji greška u sistemu. Pregled grešaka se ostvaruje tasterima [*][2]. Ako je nakon toga na tastaturi ispisan bilo koji broj, u sistemu postoji greška. Pogledati uputstvo za centralu.
AC status	🔄	Zelena ikona može da se programira da signalizira prisustvo ili odsustvo mrežnog napona; pogledati AC LED Options i Keypad Toggle Options sekcije [5] i [6].
Požarni alarm	🔥	Crvena ikona svetli kada je požarni alarm u toku ili kada se javio. Ako je npr. zona 4 programirana kao požarna zona i ako uđe u alarm, tastatura će upaliti LED diodu zone 4 i ovu ikonu kako bi se signalizirao požarni alarm na zoni 4.
Memorija alarma	📌	Ikona svetli kada postoji zona u alarmu u memoriji. Pregled memorije alarma se ostvaruje tasterima [*][3]. Ako je nakon toga na tastaturi ispisan broj, pripadajuća zona je u alarmu. Pogledati uputstvo za centralu.
Bajpas	🚫	Ikona svetli kada je zona u sistemu bajpasovana. Pregled bajpasovanih zona se ostvaruje tasterima [*][1]. Ako svetli bilo koji broj, pripadajuća zona je bajpasovana. Pogledati uputstvo za centralu.
Programiranje	👉	Ikona svetli kada se tastatura nalazi u modu programiranja. Ikona svetli i u slučaju kada je tastatura zauzeta.